

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ELNÄT 2025 INM

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA PRODUKTIONS- OCH ENERGILAGRINGSANLÄGGNINGAR (LÅGSPÄNNING) TILL ELNÄT OCH INMATNING AV EL FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR UTARBETADE AV ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

1. INLDEDANDE BESTÄMMELSER

1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller mellan elnätsföretaget och kunden och avser anslutning samt inmatning från elektriska produktions- och energilagringssystem som ansluts till elnätsföretagets elnät med en maximal spänning på 0,4 kV.

En kund får ingå avtal om inmatning enbart om kunden även har avtal med det berörda elnätsföretaget om att få el överförd till samma mätpunkt.

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor ska tillämpas när parterna har överenskommit därom och utgör ett komplement till kundens avtal om anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (ELNÄT 2025 K eller ELNÄT 2025 N).

1.3 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare. Energiföretagen Sverige har utarbetat dessa allmänna avtalsvillkor och får ändra villkoren. Elnätsföretaget har rätt att mot kunden införa sådana ändringar. När elnätsföretaget inför sådana ändringar får de nya villkoren börja tillämpas tidigast två veckor efter att elnätsföretaget underrättat kunden om ändringarna.

1.4 Begrepp i dessa allmänna avtalsvillkor har samma betydelse som i ELNÄT 2025 K respektive ELNÄT 2025 N.

2. ELEKTRISKA PRODUKTIONS- OCH ENERGILAGERANLÄGGNINGAR

2.1 För anslutning till elnätet samt inmatning av el från kundens produktions- och energilagringssystem till elnätet gäller dessa villkor och vad som i övrigt avtalats. Elnätsföretaget tillämpar vid varje tidpunkt gällande prisbestämmelser.

Anslutning

2.2 Innan arbetet med anslutning eller förändring av kundens produktions- och energilagringssystem påbörjas ska arbetet skriftligen föränsas till elnätsföretaget av ett registrerat elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör.

Elinstallationsarbetet får endast utföras efter elnätsföretagets installationsmedgivande.

2.3 Elinstallationsarbete enligt punkten 2.2 ska skriftligen färdigföränsas till elnätsföretaget av ett registrerat elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör.

Det som omfattas av färdigföränsningen får endast driftsättas efter elnätsföretagets godkännande.

Inmatning

2.4 Inmatning av el från produktions- och energilagringssystem får endast ske upp till avtalad effekt och efter godkännande av elnätsföretaget. Avvikelse från detta utgör sådan väsentlig försummelse som regleras i punkten 4.1.

2.5 Kunden ansvarar för att se till att inmatning från kundens anläggning till elnätsföretagets elnät inte kan ske om elnätet är spänningslöst. Om inmatning trots allt sker har elnätsföretaget rätt att omedelbart avbryta inmatningen.

2.6 Om den systemansvariga myndigheten Svenska kraftnät begär att överföringen av el i området ska begränsas eller avbrytas kan elnätsföretaget enligt ellagen bli skyldigt att avbryta eller begränsa inmatningen.

Med anledning av sådan begäran är kunden skyldig att på elnätsföretagets begäran avbryta eller begränsa inmatningen av el från kundens anläggning. Om detta inte sker har elnätsföretaget rätt att omedelbart avbryta överföringen.

2.7 Om elnätsföretagets överföring av el till eller från kundens anläggning avbryts kommer både kundens inmatning och uttag av el till och från elnätet att upphöra.

Elnätsföretagets anläggningar

2.8 Om elnätsföretagets anläggningar behöver ändras med anledning av installation eller förändringar av kundens produktions- eller energilagringssystem



ska kunden ersätta elnätsföretaget för de kostnader som ändringen medför.

Kundens anläggning

- 2.9 Enligt elsäkerhetslagen (2016:732) ansvarar kunden i egenskap av anläggningsinnehavare själv för att anläggningen är säker och används på ett säkert sätt. Förekommande plomberingar påverkar inte detta ansvar.

Kundens anläggning ska uppfylla de krav som framgår av gällande bestämmelser, såsom exempelvis RfG (Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer), Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd samt Svensk Standard och i förekommande fall elnätsföretagets bestämmelser.

Alla arbeten på kundens anläggning ska utföras enligt elsäkerhetslagen och övriga gällande bestämmelser. För arbetets utförande ska, om inte annat följer av gällande bestämmelser, anlitas ett registrerat elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör.

- 2.10 Kunden ansvarar för att fortlöpande kontrollera att funktionen och säkerheten på anläggningen upprätthålls enligt rådande elsäkerhetsbestämmelser och skötselanvisningar från tillverkaren.
- 2.11 Anläggningen ska vara försedd med fränkskiljningsanordning som är blockerbar (låsbar). Fränkskiljningsanordningen ska vara lättåtkomlig för elnätsföretaget.
- 2.12 Kunden ansvarar för att det ska finnas tydlig varselmärkning i gruppcentral och mätarskåp som utvisar att det finns elproduktion kopplat till kundens anläggning.
- 2.13 I det fall installation av produktions- eller energilagringsanläggning medför ändring av mätartavla, mätarskåp eller mätarledningar ansvarar kunden för att bekosta, installera och underhålla sådan utrustning.
- 2.14 Kunden får inte använda sin produktions- och/eller energilagringsanläggning så att skada kan uppkomma på elnätsföretagets anläggningar, eller så att störningar kan uppstå i elnätet eller för andra kunder.

Elnätsföretaget har rätt att kräva att kunden på egen bekostnad utan oskäligt dröjsmål ändrar sin anläggning så att betryggande driftförhållanden

uppnås och så att gällande bestämmelser uppfylls. Om detta inte sker har elnätsföretaget rätt att fränkoppla kundens anläggning.

3. MÄTNING, ERSÄTTNING OCH FAKTURERING

- 3.1 Kundens överföring av el till och från elnätet ska ske via samma anslutning och huvudsäkring samt registreras av samma elmätare.
- 3.2 Om det vid provning eller på annat sätt konstaterats att mätanordningen inte fungerar eller om denna registrerat annan mängd överförd el än den verkliga eller har fel skett vid insamling av mätvärden, uppskattar elnätsföretaget efter samråd med kunden och berörda elhandelsföretag den mängd el som överförs. Uppskattningen sker med ledning av kundens tidigare kända mätvärden samt övriga omständigheter som kan ha påverkat överföringen. Uppskattningen ska ligga till grund för elnätsföretagets fakturering.

Sådan uppskattning får inte ske för längre tid tillbaka än tre år från det att felet blev känt av båda avtalsparterna. För det fall part borde ha känt till omständighet enligt första stycket utan att underrätta den andra parten om detta får uppskattning ske för längre tid.

Har överförd mängd el uppskattats ska elnätsföretaget meddela detta senast i samband med faktureringen.

- 3.3 Kunden har rätt till ersättning enligt ellagen från elnätsföretaget för den eventuella nytta som inmatning från kundens anläggning gör i elnätsföretagets nät.
- 3.4 Kunden ger elnätsföretaget, eller den som elnätsföretaget sätter i sitt ställe, i uppdrag att upprätta faktura (s.k. självfaktura) för eventuell nätnyttöersättning.
- 3.5 Kunden ska meddela elnätsföretaget om kunden är momsredovisningskyldig eller inte samt skyndsamt anmäla eventuell ändring.

4. AVBRYTANDE AV ÖVERFÖRING AV EL (FRÄNKOPPLING)

- 4.1 Försummar kunden att betala förfallna avgifter, ställa säkerhet eller lämna förskottsbetalning, och är försummelsen inte ringa, får elnätsföretaget fränkoppla kundens anläggning från nätet. Fränkoppling får också ske om kunden gör sig skyldig

till annan väsentlig försummelse enligt dessa villkor och vad som i övrigt avtalats.

- 4.2 Innan elnätsföretaget vidtar åtgärder med stöd av bestämmelserna i punkten 4.1 ska kunden beredas skälig tid att vidta rättelse.

5. VAL AV ELHANDELSFÖRETAG SAMT MOTTAGNINGSPLIKT

- 5.1 Kunden kan genom att ingå ett avtal om inmatning av el med ett elhandelsföretag, välja vilket elhandelsföretag som ska ta emot den el som matas in till elnätet från kundens anläggning.
- 5.2 Om en kund saknar ett sådant avtal som anges i punkten 5.1 finns regler om mottagningsplikt i författning.

6. ERSÄTTNING VID AVBROTT OCH STÖRNING

- 6.1 Elnätsföretaget är inte ersättningsskyldigt i de fall kunden inte kan mata in el från sin anläggning, t.ex. vid säkerhets- eller underhållsåtgärder eller vid ut- och ombyggnadsåtgärder eller störningar i övrigt i elöverföringen.
- 6.2 Rätten till avbrottsersättning enligt ellagen omfattar inte kundens inmatning av el.

7. GILTIGHET, ÄNDRINGA ROCH TILLÄGG

- 7.1 Avtalet gäller tills vidare.

Eftersom kundens produktions- och/eller energilagringsanläggning är ansluten till elnätsföretagets elnät följer villkoren i detta avtal med innehavet av produktions- och/eller energilagringsanläggningen. Det åligger kunden att informera ny kund på anläggningen om vad som avtalats.

För avtalets upphörande krävs en skriftlig anmälan om fränkoppling av produktions- och/eller energilagringsanläggningen till elnätsföretaget. Anmälan ska komma från ett registrerat elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör.

- 7.2 Elnätsföretaget får ändra sina priser och andra villkor. Vid sådana ändringar ska elnätsföretaget underrätta kunden om dessa. Sådan underrättelse ska ske minst 15 dagar före ikraftträdandet.

Prisändringar till följd av ändrade särskilda skatter eller avgifter får ske och kan genomföras utan föregående underrättelse.

